



Prüftag und Wartungskalender

Der monatliche Blick, der jährliche Prüftag und die Kontrollen nach besonderen Ereignissen · gehört zu Kapitel 6 und 12 · Jahr: _____

Wenig, aber verlässlich. Ein Verwahrsystem verfällt nicht an einem Tag, es verfällt leise: Ein Backup liegt seit Jahren ungeprüft, eine Software ist zwei Versionen zurück, ein Ort hat sich geändert und steht nirgends. Dieses Blatt ist die Gegenbewegung. Es enthält keine Geheimnisse und darf deshalb bei den Unterlagen liegen. **Was hier nie hingehört:** Seed-Wörter, Passphrase, PIN, xpubs, Adressen.

1 · MONATLICH: DER BLICK VON AUSSEN

Watch-only-Wallet öffnen, Bestand plausibel, keine unerwarteten Abgänge, letzte Transaktion erkannt. Dauert eine Minute und braucht kein Gerät.

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez

2 · EINMAL IM JAHR: DER PRÜFTAG

Nr	Schritt	Erledigt	Ergebnis / Auffälligkeit
1	Siegel sichten. Jeder versiegelte Beutel unversehrt, Nummer stimmt mit der Aufzeichnung überein. Kostet nichts und geht zuerst.		
2	Fingerprint-Probe. Ein Backup öffnen, Wörter ausschließlich vom Metall ablesen, am Gerät eingeben, Fingerprint vergleichen. Danach neu versiegeln und die neue Nummer notieren.		
3	Descriptor vorhanden. Bei Multisig: Liegt der Ausdruck bei jedem Schlüssel-Backup, ist er lesbar, ist er der aktuelle.		
4	Wiederherstellung üben. Simulierte Prüfung ohne Löschen, oder alle paar Jahre der volle Drill: Zweitgerät zurücksetzen, Restore, Testbetrag, Rücküberweisung.		
5	Eine Ausgabe je Schlüsselpaar. Nur bei Multisig: Jede Zweierkombination hat im letzten Jahr einmal unterschrieben. Was nie benutzt wird, fällt still aus.		
6	Passphrase-Backup. Vorhanden, lesbar, räumlich getrennt vom Seed, Fingerprint dabei.		
7	Software und Signaturen. Versionen aktuell, Signatur gegen den eigenen Fingerprint geprüft. Eintrag auf dem Signatur-Anker-Blatt.		
8	Erben-Paket lesen. Stimmen Orte, Zugänge, Reihenfolge noch. Zweiter Faktor dokumentiert. Datum und Fassung erneuern.		
9	Aufzeichnungen nachziehen. Systemblatt und Notfallzettel auf den heutigen Stand, alte Fassungen vernichten.		

Prüftag am: _____ · Nächster Termin: _____ · Gedauert hat es: _____

3 · NACH BESONDEREN EREIGNISSEN

Ereignis	Was danach geprüft wird	Datum / erledigt
Firmware- oder App-Update	Empfangsadresse am Gerätedisplay gegen den Koordinator, bei Multisig zusätzlich, ob die Registrierung überlebt hat	
Umzug oder neuer Aufbewahrungsort	Alle Orte neu erfasst, Wege stimmen, Erben-Paket nachgezogen	
Vorfall beim Hersteller	Betrifft er dein Modell, deine Firmware, deinen Erzeugungsweg. Erst lesen, dann handeln	
Gerätewechsel oder Verkauf	Altgerät zurückgesetzt, Seed nur umgezogen, wenn seine Herkunft trägt, sonst neuer Seed und Umzug der Coins	
Änderung am Setup	Erste Adresse erneut auf allen Geräten prüfen, Testbetrag, Aufzeichnungen neu	

⚠ **Jede Kontrolle am Backup kostet ein Siegel.** Deshalb wird vor dem Versiegeln gründlich geprüft und danach nur noch, was wirklich nötig ist. Neue Siegelnummer sofort notieren, sonst ist die nächste Sichtprüfung wertlos. ⚠ **Miss die richtige Zeit.** Beim Drill zählt, wie lange Ablesen und Eingabe dauern. Das Warten auf Bestätigungen im Netzwerk sagt über dein Backup nichts. ⚠ **Ein Prüftag ist kein Umbautag.** Erst prüfen, notieren, abschließen. Änderungen am Setup bekommen einen eigenen Termin, sonst weißt du hinterher nicht, was gewirkt hat.

4 · LOG

Datum	Was geprüft	Ergebnis	Auffälligkeit, offene Punkte, nächster Termin